

ADK

GENERATOR



F I T U R :

- * 2/3 "PITCH" GULUNGAN TEMBAGA
- * SISTEM INSULASI KLASIFIKASI "H"
- * REGULATOR PENGENDALI VOLTASE (AVR) OTOMATIS
- * IP23

OPSI & AKSESORIS :

- * Generator bermagnet permanen menghasilkan sumber daya listrik yang terisolasi
- * Gulungan kawat tembaga yang diproteksi oleh termistor
- * AVR dengan pendeteksi 3 fase dan regulasi yang ditingkatkan $\pm 0.5\%$
- * Drop kit untuk pengoperasian secara paralel



MODEL	3 fase 50Hz 1500rpm 380V		3 fase 60Hz 1800rpm 440V		Berat
	KVA	KW	KVA	KW	KG
ADI164B	11	8.8	13.8	11	106
ADI164D	16	12.8	20	16	106
ADI184E	22.5	18	28.8	23	131
ADI184G	31.3	25	37.5	30	154
ADI184J	40	32	50	40	220
ADI224D	50	40	62.5	50	235
ADI224E	60	48	72	58	270
ADI224G	85	68	100	80	350
ADI274C	100	80	120	96	395
ADI274D	125	100	138	110	395
ADI274E	140	112	168	134	470
ADI274F	160	128	190	152	470
ADI274H	200	160	245	196	610
ADI274K	250	200	300	240	750
ADI444C	250	200	320	256	850
ADI444D	300	240	390	312	850
ADI444E	350	280	438	350	850
ADI444F	400	320	500	400	1123
ADI544C	450	360	594	475	1250
ADI544D	500	400	625	500	1250
ADI544E	600	480	750	600	1250
ADI544F	670	536	800	640	1653
ADI634C	800	640	958	766	2040
ADI634E	1000	800	1197	958	2430

PT HANEDA SUKSES MANDIRI

Kantor Pusat:

Jl. Rungkut Industri IV / 28, Surabaya 60293
T: 031.8484.700 | F: 031.8484.200 | E: info@haneda.co.id

Kantor Cabang:

Komp. Eraprima H-16, Daan Mogot KM 21, Tangerang
T: 021.2966.3000 | F: 021.2966.3119

www.haneda.co.id

